



Consola Amplificada 4 canales USB/MP3/Bluetooth PZ-MP4000

POTENZA

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO	PZ-MP4000
TIPO	Consola Amplificada Stereo 4 Canales
POTENCIA	150W x 2
SALIDA AUXILIAR Y RETORNO	1 salida auxiliar y una de retorno
BANDAS ECUALIZADORAS	5 Bandas
CANALES DE ENTRADA	4 Micrófono XLR / Línea 1/4"
CANALES DE SALIDA	2 Canales a 150Watts c/u a 4 Ohmios
FRECUENCIA DE RESPUESTA	< 10Hz a 15KHz
DISTORSION ARMONICA	< 0.05%
SENSIBILIDAD DE ENTRADA	• Micrófono 50dB • Line 40dB
SENSIBILIDAD DE ENTRADA DE ECUALIZADOR	Alto +15dB/12KHz Medio +15dB/100Hz-8KHz Bajo +15dB/80Hz
REPRODUCTOR	MP3 / Bluetooth
ENTRADA PARA AURICULAR	Si
PHANTOM	+48V
LED INDICADOR DE PICO EN CADA CANAL	Si
INTERRUPTOR PFL POR CANAL	Si

LED INDICADOR DE “CLIMPING”	Si
INDICADOR DE NIVEL DE SALIDA	Si
DIMENSIONES	2,95 cm x 3,50 cm x 1,12 cm
PESO	5.925 kg

WESTOR.PE