



## Interruptor Inteligente Wi-Fi HS200 TP-LINK

### Descripción

#### Control Desde Cualquier Lugar

El HS200 le permite controlar cualquier cosa que controla un interruptor de luz estándar, todo desde su teléfono. Apague y encienda sus luces, ventiladores de techo y otros accesorios, sin importar dónde se encuentre.

#### Tranquilidad

Asegúrese de que apagó sus luces mientras estaba fuera de casa desde su smartphone o tableta.

#### Establece Horarios

Utilice el HS200 para automatizar los dispositivos conectados según su horario diario y sus preferencias. El conmutador inteligente puede incluso ajustarse automáticamente a los cambios en los tiempos de puesta y salida del sol, establecer un límite de tiempo para apagar la luz o proteger su hogar cuando esté ausente.

#### Diseño elegante y minimalista

El interruptor inteligente se mezcla bien con cualquier decoración de la habitación con su diseño elegante y minimalista. Su luz LED puede guiarte por la noche cuando las luces están apagadas y puedes encender o apagar simplemente presionándolo directamente.

#### Compatible con Android, iOS y Amazon Alexa

Puede emparejar el interruptor inteligente con Amazon Echo, Dot, Tap y otros dispositivos compatibles para control de voz. Y la aplicación gratuita Kasa te permite ejecutarlos desde cualquier smartphone Android (4.1 y superior) o iOS (iOS 8 y superior).

## ESPECIFICACIONES

### RED

#### PROTOCOLO

IEEE 802.11b/g/n

#### TIPO DE WI-FI

2.4GHz, 1T1R

#### REQUISITOS DEL SISTEMA

Android 4.1 o superior e  
iOS 8 o superior

### GENERAL

#### CONTENIDO DEL PAQUETE

Interruptor de luz  
inteligente Wi-Fi HS200,  
placa frontal, 4 \* tuercas  
para cables, guía de inicio  
rápido

#### CERTIFICACIÓN

RoHS, EAC, CE  
• Temperatura de  
Funcionamiento: 0 °C ~ 40  
°C (32°F ~ 104°F)

#### AMBIENTE

• Humedad de  
Funcionamiento:  
5%~90%RH, Sin  
condensaciónCon panel 5.0 × 3.3 × 1.5  
in. ( 128 x 85 x 38 mm )  
Sin panel 4.14 × 1.72 ×  
1.78 in. ( 105 x 43.5 x 45  
mm )

#### DIMENSIONES

PVC

#### MATERIAL

Power button, Restart  
Button, Reset Button

#### BOTONES

0.133g

#### PESO

**ESTADO DE TRABAJO****VOLTAJE DE ENTRADA** 220VAC, 50/60Hz, 15.0A**VOLTAJE DE SALIDA** 220VAC**CARGA MÁXIMA** 15A, 600W Incandescente**ALIMENTACIÓN  
MÁXIMA** 3.68KW

WESTOR.PE