



## Multímetro Digital con Capacitancia, Frecuencia y Temperatura True RMS CD772 SANWA

### Descripción

Un multímetro digital es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión (voltios), corriente (amperios) y resistencia (ohmios). Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas.

Las puntas de prueba son cables aislados flexibles (rojo para el positivo, negro para el negativo) que se conectan en él. Actúan como el conductor desde el material sometido a prueba hasta el multímetro. Las puntas de prueba de cada cable se utilizan para probar los circuitos.

### SEGURIDAD

Cada aplicación con un multímetro digital presenta riesgos potenciales de seguridad que deben considerarse al tomar mediciones eléctricas. Antes de usar cualquier equipo de prueba eléctrica, la gente debería siempre consultar el manual del usuario para conocer los procedimientos adecuados de operación, las precauciones de seguridad y los límites.

### ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN	TOLERANCIA
<b>VOLTAJE AC (V)</b>	4V / 40V / 400V / 1000V	0.1mV	$\pm(1.2\%+8)$
<b>VOLTAJE DC (V)</b>	400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V	0.001V	$\pm(0.5\%+2)$

<b>CORRIENTE DC (A)</b>	400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 4A / 15A	0.1uA	±(1.4%+3)
<b>CORRIENTE AC (A)</b>	400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 4A / 15A	0.1uA	±(1.8%+5)
<b>RESISTENCIA (Ohm)</b>	400Ohm / 4kOhm / 40kOhm / 400kOhm / 4MOhm / 40MOhm	0.1Ohm	±(1.2%+5)
<b>CAPACITANCIA (F)</b>	50nF / 500nF / 5uF / 50uF / 100uF	0.01nF	±(5.0%+10)
<b>TEMPERATURA (°C)</b>	-20°C ~ 300°C	0.1°C	±(3.0%+30)
<b>FRECUENCIA (Hz)</b>	5Hz / 50Hz / 500Hz / 5KHz / 50KHz / 100KHz	0.001Hz	±(0.3%+3)

## **FUNCIONES ESPECIALES**

<b>CONTADOR DISPLAY</b>	4000
<b>SELECCIÓN DE RANGO</b>	Automático/manual
<b>TRUE RMS</b>	Si
<b>TASA DE MUESTREO</b>	3 times/s
<b>TEST DE DIODO</b>	Si
<b>TEST DE CONTINUIDAD</b>	Si
<b>TEST DE TRANSISTOR (hFE)</b>	No
<b>SALIDA DE ONDA CUADRADA</b>	No
<b>RETENCIÓN DE DATOS</b>	Si
<b>AUTO OFF</b>	Si
<b>INDICADOR DE BATERÍA BAJA</b>	Si
<b>PANTALLA RETROILUMINADA</b>	Si
<b>IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA VDC</b>	10M~100MOhm
<b>IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA VAC</b>	10M~11MOhm

## **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

MARCA	Sanwa
MODELO	CD772
ALIMENTACIÓN	2 Pilas AA 1.5v (R6P)
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	0.5A/1000V 30kA Diámetro: 6.35 x Longitud: 32mm 16A/1000V 30kA Diámetro: 10 x Longitud: 38mm
PESO	360g
DIMENSIONES	166mm x 82mm x 44mm
ACCESORIOS	Termocupla tipo K Puntas de prueba Manual de instrucciones

WESTOR.PE