



## Cargador de Baterías AA/AAA + Display LCD OP-BC9012L OPALUX

### Descripción

Cargador inteligente para 1 a 4 baterías AA o AAA, cada una con canales de carga independientes.

Opera con entrada universal de 100-240V AC, utilizando un enchufe plano plegable (Tipo A).

La pantalla LCD muestra el porcentaje de carga individual, facilitando el monitoreo en tiempo real.

Cuenta con protección automática y carga lenta controlada por chip IC, compatible con baterías Ni-MH y Ni-CD de 1.2V.

Su construcción en ABS + PC ignífugo ofrece durabilidad y resistencia al calor.

<b>CARACTERÍSTICA</b>	<b>Detalle</b>
<b>MARCA</b>	OPALUX
<b>MODELO</b>	OP-BC9012L
<b>TIPO</b>	Cargador de baterías inteligente
<b>COMPATIBILIDAD</b>	AA / AAA (Ni-MH / Ni-CD 1.2V)
<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>	1 a 4 pilas
<b>CANALES</b>	4 canales independientes
<b>PANTALLA</b>	LCD (indicador de porcentaje por canal)
<b>ENTRADA</b>	100-240V AC 50/60Hz
<b>ENCHUFE</b>	Plano tipo A, plegable
<b>SALIDA PARA AA</b>	1.2V DC - 1800mA (total)
<b>SALIDA PARA AAA</b>	1.2V DC - 900mA (total)

CARACTERÍSTICA	Detalle
<b>CONTROL DE CARGA</b>	Chip IC, corte automático + carga lenta
<b>MATERIAL</b>	Plástico ABS + PC ignífugo
<b>DIMENSIONES</b>	110 × 68 × 29 mm
<b>PESO</b>	62.6 g
<b>COLOR</b>	Negro

WESTOR.PE