



Estabilizador de Voltaje Servomotor 10000VA DVR-10000VA PRASEK

Descripción

CARACTERÍSTICAS

- Estabilizador con Pantalla Digital de regulación automática.
- Excelente equipo para la protección de aparatos electrónicos.

ESPECIFICACIONES

MODELO	DVR-10000VA
MARCA	PRASEK
TIPO	Estabilizador servomotor
VOLTAJE DE ENTRADA	140V-250V AC
FRECUENCIA	50/60Hz $\pm 3\%$
VOLTAJE DE SALIDA	110V AC $\pm 3\%$ 220V AC $\pm 3\%$
FRECUENCIA	50/60Hz $\pm 3\%$
POTENCIA	8000W
CORRIENTE MÁXIMA	45.4A
CLASIFICACIÓN	MCB 40A
TIPO DE SALIDA	1 salida 110V AC 1 salida 220V AC

	Largo: 47,0 cm
MEDIDAS EMPAQUE	Alto: 44,5 cm
	Ancho: 35,5 cm
PESO	31 kg
RECOMENDACIONES	Uso exclusivo para zonas alejadas de la ciudad o donde la energía varía demasiado.

WESTOR.PE