



Consola Amplificada 8 Canales 2x350W USB/MP3/BT PZ-MP80 POTENZA

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO	PZ-MP80
TIPO	Consola Amplificada Stereo 8 Canales
POTENCIA	2x350W
SALIDA AUXILIAR Y RETORNO	1 salida auxiliar y una de retorno
BANDAS ECUALIZADORAS	4 Bandas
CANALES DE ENTRADA	8 Micrófono XLR / Línea 1/4"
CANALES DE SALIDA	2 Canales a 300Watts c/u a 4 Ohmios
FRECUENCIA DE RESPUESTA	< 18 Hz - 18 kHz
DISTORSION ARMONICA	< 0.05%
SENSIBILIDAD DE ENTRADA	<ul style="list-style-type: none">• Micrófono 50dB• Line 30dB Alto +15dB/12KHz
SENSIBILIDAD DE ENTRADA DE ECUALIZADOR	Medio +15dB/100Hz-8KHz Bajo +15dB/80Hz
REPRODUCTOR	MP3 / Bluetooth
ENTRADA PARA AURICULAR	Si
LED INDICADOR DE PICO EN CADA CANAL	Si
INTERRUPTOR PFL POR CANAL	Si
LED INDICADOR DE "CLIMPING"	Si

INDICADOR DE NIVEL DE SALIDA

Si

DIMENSIONES

32,0 cm x 25,0 cm x 10,0 cm

PESO

12,600 kg

WESTOR.PE