



Enchufe Inteligente Mini Smart WI-FI TAPO P105 Alexa Google TP-LINK

Descripción

- **Control remoto:** encienda/apague instantáneamente los dispositivos conectados desde cualquier lugar a través de la aplicación Tapo
- **Horario:** preestablezca un horario para administrar automáticamente los dispositivos
- **Temporizador:** cree listas de temporizadores de cuenta regresiva para los dispositivos electrónicos conectados
- **Control de voz :** administre su enchufe inteligente con comandos de voz a través de Amazon Alexa o el Asistente de Google
- **Modo Ausente :** enciende y apaga automáticamente los dispositivos en diferentes momentos para dar la apariencia de que alguien está en casa
- **Admite electrodomésticos de mayor potencia :** programe su tetera, cafetera y tostadora para disfrutar de un desayuno «preestablecido»
- **Diseño compacto :** tamaño mini para evitar el bloqueo de enchufes adyacentes (incluso más pequeños que P100)
- **Fácil configuración y uso :** no se requiere concentrador, configure rápidamente y administre fácilmente a través de la aplicación gratuita

ESPECIFICACIONES

RED

IEEE 802.11b/g/n,

PROTOCOLO

Bluetooth 4.2 (solo para incorporación)

TIPO DE WI-FI

2.4GHz

**REQUISITOS DEL
SISTEMA**

Android 4.4 o superior e
iOS 9.0 o superior

GENERAL**CONTENIDO DEL
PAQUETE**

Mini SMART WI-FI Plug
Tapo P105 y Guía de Inicio
Rápido

CERTIFICACIÓN

FCC, RoHS
• Temperatura de
Funcionamiento: 0°C ~
40°C (32°F ~ 104°F)

AMBIENTE

• Humedad de
Funcionamiento:
10%~90%RH, Sin
condensación

DIMENSIONES

6 x 3.8 x 3.3 cm

MATERIAL

PC retardante de llama
UL94-V0

BOTONES

1 botón de
reinicio/interruptor

ESTADO DE TRABAJO

VOLTAJE DE ENTRADA 100 – 240VAC

VOLTAJE DE SALIDA 100 – 220VAC

CARGA MÁXIMA 15 – 7.5 Amp

**ALIMENTACIÓN
MÁXIMA** 1.8KW