



Mezclador Mixer 4 Canales DSP 99 Efectos BT-X4 BATBLACK

Descripción

CARACTERÍSTICAS

- Cuatro Canales de Entrada:** Permite la conexión simultánea de hasta cuatro fuentes de audio, incluyendo micrófonos, instrumentos y dispositivos de reproducción.
- Interfaz USB Integrada:** Facilita la grabación directa en computadoras y la reproducción desde dispositivos digitales, asegurando una integración perfecta con tu equipo de grabación.
- Conectividad Versátil:** Incluye entradas XLR, TRS y RCA, ofreciendo compatibilidad con una amplia gama de equipos de audio.
- Ecualizador de 3 Bandas:** Cada canal cuenta con un ecualizador de 3 bandas (bajos, medios y agudos) para un control preciso del sonido.
- Efectos Integrados:** Incorpora una variedad de efectos digitales que pueden aplicarse a cada canal, mejorando la calidad del audio.
- Construcción Robusta:** Diseño compacto y duradero, ideal para el uso en estudios y en giras.
- Interfaz de Usuario Intuitiva:** Controles claros y fáciles de usar, adecuados tanto para principiantes como para profesionales del audio.

ESPECIFICACIONES

MODELO

BT-X4

MARCA

BATBLACK

TIPO	Mezclador 4 Canales
ALIMENTACIÓN	USB
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL	≤0.01%
RESPUESTA DE FRECUENCIA	10Hz~25KHz
RELACIÓN S/N	≥98dB
SALIDAS MÁXIMAS	4V máx
SENSIBILIDAD DE ENTRADA	<ul style="list-style-type: none">■ Mic-60dB■ Línea: -45dB
LÍNEA	-45dB
ECUALIZADOR DE ENTRADA	<ul style="list-style-type: none">■ ALTO ± 15dB/12KHz■ MEDIO ± 15dB/2.5KHz■ BAJO ± 15dB/80KHz
ALIMENTACIÓN PHANTOM	+ 48V
CONSUMO DE ENERGÍA	25W
CONECTIVIDAD	USB 2.0
DIMENSIONES	22 cm x 17 cm x 7 cm
PESO	1.17 kg

Nota: Utilice un cable USB tipo AB. No se puede utilizar el cable USB 3.0