



## Micrófono de Condensador de Estudio USB C-1U BEHRINGER

### Descripción

#### C-1U

El C-1U es el sueño hecho realidad de los entusiastas de la grabación casera digital o del podcasting. Este micrófono de condensador de calidad profesional es idéntico al aclamado micrófono C-1, con una increíble diferencia: tiene una interfaz USB incorporada para que pueda estar listo para grabar más rápido que nunca, y con una preparación y un equipo mínimos. Incluso hemos incluido un cable USB y un soporte giratorio para micrófono, ¡así que solo conéctelo a su computadora y comience a grabar!

#### ¿QUÉ ES UN MICRÓFONO CONDENSADOR USB?

El tipo principal de micrófono utilizado en estudios de grabación y estaciones de radio, los micrófonos de condensador son la opción ideal para capturar voces e instrumentos acústicos. A diferencia de un micrófono dinámico, un micrófono de condensador recoge el sonido de todo un entorno, como una habitación, en lugar de captar únicamente lo que sucede directamente frente a él. Es capaz de capturar muchos más detalles con una respuesta de frecuencia más amplia y plana. Pero los micrófonos de condensador convencionales no están diseñados para interactuar con una computadora; también debe proporcionar un preamplificador de micrófono y una interfaz analógica a USB. El C-1U cuenta con una interfaz USB incorporada que obtiene la energía necesaria directamente de la entrada USB de su computadora y no requiere controladores especiales. ¡Simplemente conéctelo y comience a grabar su obra maestra!

#### ¡SONIDO QUE ASOMBRA!

El increíble C-1U tiene una respuesta de frecuencia excepcionalmente plana y una resolución de sonido prístina que garantiza un audio rico en contenido que suena tan

natural como la fuente original. El patrón de captación cardioide proporciona una separación de fuente de sonido y un rechazo de retroalimentación sin igual. Gracias a su circuito de entrada FET sin transformador de ruido ultrabajo, el C-1U puede manejar dinámicas extremas, hasta 136 dB, con una respuesta de frecuencia plana de regla de 40 Hz a 20 kHz.

## ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	C-1U
<b>MARCA</b>	BEHRINGER
<b>COLOR</b>	Dorado
<b>CONECTOR</b>	USB Tipo B
<b>TIPO</b>	Micrófono Condensador
<b>TAMAÑO DEL DIAFRAGMA</b>	0,63" (16 mm)
<b>RESPUESTA FRECUENTE</b>	40 Hz-20 kHz
<b>PATRON POLAR</b>	Carcoide
<b>NIVEL DE PRESIÓN SONORA</b>	136dB
<b>REQUISITOS MINIMOS</b>	- PC: Procesador: INTEL o AMD on 1 GHz o superior RAM: Mínimo 512 MB Interfaz: USB 2.0 Sistema Operativo: Windows XP/Vista - MAC: Procesador: G4/G5 con 800 MHz o superior RAM: Mínimo 512 MB Interfaz: USB 2.0 Sistema Operativo: MAC OS 10.3.9 o posterior
<b>SUMINISTRO DE CORRIENTE</b>	5 V, max. 50mA (vía USB)
<b>DIMENSIONES</b>	Alto: 28.7 cm. Largo: 18.5 cm. Ancho: 8.5cm.
<b>PESO</b>	804 gr.