



## Protector de Voltaje 10A PGUARD6-10A A+ PLUS

### Descripción

#### CARACTERÍSTICAS

- Protección con desconexión tanto para alto como para bajo voltaje
- Los indicadores LED proporcionan información de estado
- Absorbe el exceso de electricidad a través de MOVs
- Supresión de descarga eléctrica hasta 900 Joules
- Delay reconnection selector (15/30/180 seconds)
- Control por microprocesador

#### ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	PGUARD6-10A
<b>MARCA</b>	A+ PLUS
<b>TIPO</b>	Protector de Voltaje
<b>VOLTAJE</b>	220 V AC
<b>ENCHUFE</b>	Enchufe 2 polos espiga plana + línea tierra
<b>AMPERAJE</b>	10 A máx
<b>PROTECCIÓN CONTRA PICOS</b>	900 Joules
<b>TIEMPO DE ACTIVACIÓN</b>	3 minutos
<b>TOMA</b>	Tomacorriente 2 polos espiga plana + línea tierra

## INDICADORES

---

3 LEDs

LED verde - voltaje de trabajo correcto

LED rojo - Voltaje alto o bajo

LED amarillo - Picos altos y bajos de voltaje, el adaptador bloquea para protección

WESTOR.PE