



## Sensor de Movimiento 360º ST-06A OPALUX

### Descripción

### ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	ST-06A
<b>MARCA</b>	Opalux
<b>TIPO</b>	Sensor de Movimiento Infrarrojo 360° para Montaje en el Techo
<b>DISTANCIA DE DETECCIÓN</b>	Máx. 6 metros(< 24°)
<b>RANGO DE DETECCIÓN</b>	360°
<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b>	220 - 240 V AC 60 Hz
<b>CARGA MÁXIMA</b>	Máx. 1200 watts(220-240VAC)Lámpara incandescente Máx. 300 watts(220-240VAC)Ahorrador de energía
<b>TIEMPO DE RETARDO</b>	Min. 10 seg. ± 3 seg. Máx. 7 min.
<b>CONTROL DE LUZ</b>	< 3Lux - luz día (ajustable)
<b>DETECCIÓN DE MOVIMIENTO</b>	0,6 - 1,5 m/s
<b>NIVEL DE ALTURA</b>	2,2 - 4 m